



## Adresseerbare kleefmagneet



### Analoog adresseerbare kleefmagneet (GFE-DHA-ISO)

De adresseerbare kleefmagneet heeft geen extra voeding. De unit wordt direct gevoed vanuit de loop. De-activering van de magneet vindt plaats door middel van I/O programmering.

Daarnaast zal de magneet ontkrachtigd worden bij storing en verlies van communicatie met de brandmeldcentrale na 20 sec.

De module is voorzien van isolator. Hierdoor zal geen enkel defect van deze module de brandmeldinstallatie negatief kunnen beïnvloeden. Ook blijft bij kortsluiting in de lus de magneet ook functioneren.

De Magneet is voorzien van 3 LED's. Groen knippert bij communicatie met de brandmeldcentrale. De Rode LED geeft aan wanneer de magneet is ontkrachtigd. De Oranje LED geeft een storing of activering isolator aan.

#### Technische specificaties

Loopvoeding	28,5V DC
Stroomgebruik	0,8mA in rust, 7mA bij opladen 25 sec.
Handmatige ont koppeling	Met behulp van drukknop
Afmetingen wandmagneet	hxbxd = 112,5x84,2x46,8mm
Afmetingen houder	hxbxd = 55x55x50mm
Gewicht (magneet/houder)	580/139g
Operationele temperatuur	0°C tot +50°C
Magneet houdkracht	200N = 20Kg
Luchtvochtigheid	max. 95%
Adresrange	1-125